



	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY MCT12E ROGER	KONTAKTRON BOCZNY KN-CA31/NO WYJŚCIE NO
		
	285.00 PLN 350.55 PLN	14.86 PLN 18.28 PLN
Współpraca	RACS 5 (Roger)	...
Detekcja	...	Otwarcie drzwi lub okna
Obsługa kart	Unique EM 125kHz	...
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	...	20 V
Zasięg odczytu kart	max. 7 cm	...
Maksymalny prąd przełączalny	...	20 mA
Wbudowana klawiatura	✓	...
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	...	18 mm
Praca autonomiczna	—	...
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	28 mm
Przycisk dzwonka	✓	...
Wyjście sabotażowe	✓	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • RACS (Roger) 	...
Kolor	...	Biały
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Sygnalizacja LED • Sygnał dźwiękowy 	<ul style="list-style-type: none"> • Tworzywo sztuczne (ABS) • Wyjście NO • Złącza : zaciski skręcane • Wyprowadzenie przewodów : Na dłuższej krawędzi
Zasilanie	10 ... 15 V DC	...
Średni pobór prądu	50 mA	...
Temperatura pracy	-25 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)	...
Klasa szczelności	IP67	...
Waga	0.15 kg	0.02 kg
Wymiary	152 x 46 x 23 mm	63.9 x 19.7 x 12.9 mm - Kontaktron 64.2 x 13.0 x 12.9 mm - magnes
Producent / Marka	ROGER	...
Gwarancja	3 lata	2 lata