

Kod: LR1002-1ET

EXTENDER ETHERNET+PoE **LR1002-1ET** NADAJNIK DAHUA

Extender LR1002-1ET pozwala na wydłużenie transmisji danych oraz zasilania PoE 802.3 at/af, ePoE za pomocą kabla koncentrycznego.
Urządzenie pracuje od strony kamery.



Porty LAN:	1 szt. RJ45
Porty transmisyjne:	1 szt. BNC
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mbps Full Duplex
Zasięg transmisji:	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilania odbiornika
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Wybrane cechy:	• Plug & Play • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • Urządzenie pracuje od strony kamery • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 • Długość kabla UTP do kamery max. 2 m
Zasilanie:	• ePoE • PoE (802.3af/at)
Waga:	0.061 kg
Wymiary:	79 x 64 x 23 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata