

Kod: ZS600A

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z PAMIĘCIĄ **ZS600A** VIDOS

Zewnętrzny, autonomiczny czytnik RFID.

Urządzenie umożliwia otwieranie wejścia przy pomocy karty zbliżeniowej lub breloka. Obsługa dwóch stref pozwala na sterowanie dwoma niezależnymi wejściami (np. furtka + brama). Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia przycisku wyjściowego oraz optycznego czujnika alarmowego. Do pełnego programowania wymagany jest pilot IR PL12 (brak w zestawie).

Montaż podtynkowy. Montaż natynkowy jest możliwy z osłoną D600B1.



Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 5 cm
Praca autonomiczna:	✓
Wbudowana klawiatura:	—
Przycisk dzwonka:	—
Wyjście sabotażowe:	—
Zasilanie:	12 ... 15 V DC
Maksymalny pobór prądu:	150 mA
Obciążalność styków przekaźnika:	1 A / 24 V

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Liczba wyjść przełącznikowych : 2• Możliwość zaprogramowania do 1010 kart użytkowników• Obsługa 2 stref, np. furka + brama automatyczna• Przełącznik do sterowania np.: elektrozaczepem lub zwołą elektromagnetyczną• Optyczny czujnik antysabotażowy• Mechaniczny czujnik antysabotażowy• Wbudowany watchdog• Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla• Możliwość pracy w trybie bistabilnym (zbliżenie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbliżenie zamyka go)• Obsługa rygla rewersyjnych
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP65
Obudowa:	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wandalooodporna
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	110 x 100 x 40 mm
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata