

Kod: PCX/AM078-L0/AM

CENTRALA ALARMOWA **PCX/AM078-L0/AM** PYRONIX

Centrala alarmowa PCX/AM078-L0/AM jest przeznaczona do ochrony małych i średniej wielkości obiektów, oferując wszechstronną funkcjonalność w dziedzinie zabezpieczeń.



Wejścia na płycie głównej:	8 szt.
Wyjścia na płycie głównej:	15 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:	78 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:	85 szt.
Użytkownicy + administratorzy:	100
Partycje:	—
Strefy:	8
Pamięć zdarzeń:	1250
Timery:	—
Obsługiwane klawiatury:	8 szt. (6 szt. przewodowe)
Dostęp z komputera PC:	<ul style="list-style-type: none">• RS-232• PyronixCloud (aplikacja PCX Insite)
Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja HomeControl+• iOS: Darmowa aplikacja HomeControl+• Zdalne sterowanie centralą przy pomocy wiadomości SMS

Klawiatura w komplecie:	—
Obudowa w komplecie:	✓
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Zasilanie:	230 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	5.3 kg (z obudową i akcesoriami)
Wymiary:	317 x 395 x 101 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	PYRONIX
SAP Code:	361301736
Gwarancja:	2 lata