

Kod: AVM-2-01

MODULATOR TV **AVM-2-01**

AVM-2-01 to modulator stereo Audio/Video z wejściem AV i wyjściem RF do podłączenia telewizora lub rozprowadzenie sygnału po małym domku. Urządzenie wyposażone jest w przełot sygnału z anteny, ponadto posiada oddzielną regulację poziomów audio i wideo. Pracuje w standardach: B/G i A2 stereo.



Wejścia:	1 szt. Video composite (Cinch) 1 szt. IEC żeńskie 1 szt. audio (Cinch)
Wyjście:	1 szt. RF (F)
Zakres kanałów wyjściowych RF:	5-12, S11-S41, 21-69
Poziom / impedancja wej. wideo:	75 Ω
Regulacja poziomu wej. audio:	✓
Poziom / impedancja / dewiacja wej. audio:	1 Vss / 10 k Ω
Poziom (typowy) / impedancja wyj. RF:	70 dB μ V / 75 Ω
Zakres częstotliwości (kanałów) wyj. RF:	175 ... 862 MHz
Zasilanie:	12 V DC / 0.2 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	225 x 91 x 38 mm
Gwarancja:	2 lata