

Kod: PFT2690

ROZGAŁĘZNIK WIDEO AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **PFT2690** 16 WEJŚĆ DAHUA

Rozgałęznik wideo AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL umożliwia rozdzielanie sygnałów wideo. Sygnał docierający do każdego z wejść jest rozdzielany na 2 odpowiadające mu wyjścia.

Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych. Odpowiednie odległości pomiędzy gniazdami, umożliwiają swobodne dokręcenie palcami dowolnego wtyku BNC.



| | |
|--------------------|--|
| Standard: | <ul style="list-style-type: none"> • AHD - 1080p • HD-CVI - 1080p • HD-TVI - 1080p • CVBS - PAL / NTSC |
| Liczba wejść: | 16 szt. BNC |
| Liczba wyjść: | 32 szt. BNC |
| Pasma pracy: | 0 ... 45 MHz (-3dB) |
| Impedancja wejść: | 75 Ω |
| Impedancja wyjść: | 75 Ω |
| Zasilanie: | 100 ... 240 V AC |
| Pobór mocy: | ≤ 2 W |
| Wzmocnienie : | 0 dB |
| Diody LED: | Diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia : Power, 16 x Video |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 2.79 kg |
| Wymiary: | 440 x 225 x 44 mm - RACK 19", 1U |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |