

Kod: DS-PD2-P10P-W

## BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR **DS-PD2-P10P-W** AX-HUB Hikvision

Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez systemem przestrzeni. Dzięki odporności na zwierzęta, DS-PD2-P10P-W może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe.



Współpraca:	AX-HUB
Zasilanie bateryjne:	1 x CR123A - bateria alkaliczna (w zestawie)
Żywotność baterii:	~ 2 lata
Zakres częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 800 m
Zalecana wysokość montażu:	1.8 ... 2.4 m
Kąt detekcji / zasięg detekcji:	10 m / 85 ° (podstawowa soczewka)
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Odporność na zwierzęta:	≤ 24 kg
Klasa środowiskowa:	II
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czujka cyfrowa</li> <li>• Wysoka odporność na fałszywe alarmy dzięki zastosowaniu technologii Blue Wave</li> <li>• Zaawansowana kompensacja temperatury</li> <li>• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)</li> <li>• Tryb testowy</li> </ul>



## KARTA KATALOGOWA

Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Kolor:	Biały
Wymiary:	117 x 69 x 59 mm
Waga:	0.128 kg
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302401116
Gwarancja:	2 lata