

Kod: SINUS-2000

MODUŁ PRZETWORNICY **SINUS-2000**

Moduł przetwornicy podwyższającej napięcie.

Ze względu na idealną aproksymację sinusoidy (identycznej jak w sieci energetycznej), SINUS-2000 doskonale nadaje się do zasilania urządzeń o charakterze indukcyjnym i pojemnościowym, takich jak elektronarzędzia, sprzęt AGD małej mocy, piece, pompy CO, itp.



Typ:	Podwyższanie napięcia, DC/AC
Napięcie zasilania:	10.5 V ... 15.5 V DC
Prąd wejściowy:	max. 123 A
Napięcie wyjściowe:	<ul style="list-style-type: none"> • 225 V ... 235 V AC, • 5 V DC - gniazdo USB
Regulacja napięcia wyjściowego:	—
Moc:	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 W (praca chwilowa), • 1000 W (praca ciągła)
Sprawność:	> 92 % (przy pełnym obciążeniu)
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Nadnapięciowe • Termiczne
Waga:	2.24 kg
Wymiary:	335 x 135 x 76 mm
Gwarancja:	2 lata