

Kod: KD-137

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY **KD-137** 2800 W Kraft&Dele

Agregat prądowórczy o rozruchu ręcznym idealnie sprawdza się przy zasilaniu awaryjnym: w domu, w biurze, na kempingach, w urządzeniach przemysłowych, a także na łódkach i jachtach. Gumowe stabilizatory i poduszki silnika agregatu zapewniają tłumienie drgań i zminimalizowanie hałasu.

Agregat jest wyposażony w mikroprocesor kontrolowany Technologia Inteligentnej Przepustnicy, który dostosowuje prędkość silnika by dokładnie sprostać aktualnemu obciążeniu. Jeżeli generator nie zasila wielu urządzeń, pracuje na wolniejszych obrotach. W ten sposób generator zmniejsza zużycie paliwa, wydłużając żywotność silnika i zwiększając czas pracy pomiędzy tankowaniami paliwa.

Agregat jest wyposażony w układ automatycznej regulacji napięcia AVR, pozwalający w dużym stopniu wyeliminować niekorzystne wahania napięcia.

**Uwaga!** Moc maksymalna na jednej fazie (dla gniazd AC 230V) wynosi ok. 0.9kW (moc nominalna dzielona na 3).



Moc nominalna:	2800 W Moc maksymalna na jednej fazie (dla gniazd AC 230V) wynosi ok. 0.9kW (moc nominalna dzielona na 3)
Napięcie wyjściowe:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V AC,</li> <li>• 400 V AC</li> </ul>
Liczba gniazd sieciowych:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. - jednofazowe,</li> <li>• 1 szt. - trójfazowe</li> </ul>
Wbudowany woltomierz:	✓
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Stabilizacja napięcia AVR:	✓
Wyjście 12V DC:	✓
Moc silnika:	7 KM
Typ silnika:	4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika:	Ręczny
Poziom hałasu w czasie pracy:	66 dB
Średnie spalanie:	1.25 l/h
Pojemność zbiornika paliwa:	15 l
Wskaźnik poziomu paliwa:	✓



## KARTA KATALOGOWA

Materiał wykonania:	Stal nierdzewna + Aluminium + Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czerwony + Czarny
Waga:	41 kg
Wymiary:	620 x 450 x 450 mm
Producent / Marka:	Kraft&Dele
Gwarancja:	12 miesięcy