

Kod: MS-1

GNIAZDKOWY CZUJNIK RUCHU **MS-1** Virone

Urządzenie elektryczne mające na celu automatyzację włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych po wykryciu ruchu przy pomocy czujnika PIR. Załączanie odbywa się przy odpowiednim natężeniu światła.



Rodzaj urządzenia:	Gniazdkowy czujnik ruchu
Napięcie znamionowe:	230 V / 50 Hz
Maksymalne obciążenie:	• 1200 W, • 300 W @ LED
Zasięg detekcji:	9 m
Kąt detekcji:	120 °
Regulacja zasięgu detekcji:	2 m ... 9 m
Zakres regulacji natężenia światła:	< 3 Lux ... 2000 Lux
Zakres regulacji czasu świecenia:	10 s ± 3 s ... 7 minut ± 2 minuty
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony:	IP20
Typ gniazda:	2P+Z, Typ E
Zasilanie:	230 V AC, 50 Hz
Kolor:	Biały



KARTA KATALOGOWA

Waga:	0.11 kg
Wymiary:	98 x 52 x 73 mm
Producent / Marka:	Virone
Gwarancja:	2 lata

