

Kod: VTS5340B

STACJA PORTIERSKA **VTS5340B** DAHUA

Stacja główna VTS5340B jest urządzeniem pozwalającym na spójne zarządzanie dużą instalacją wideodomofonową. Panel ten umożliwia kontakt z dowolnym panelem wewnętrznym w systemie, obsługę wszystkich bramofonów oraz sterowanie otwieraniem poszczególnych bram.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o lokalnych centrach kontroli dostępu dla osiedli lub innych obiektów o podobnej ilości użytkowników.



Kompatybilność:	Systemy SIP
Ekran:	10 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość:	1024 x 600
Wybrane funkcje:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Słuchawka z mikrofonem, która może być używana zamiennie z trybem głośnomówiącym, • Złącze Hirose 4-pin do przyłączenia zewnętrznego mikrofonu, • 1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0, • 1 x HDMI - Wyjście wideo, max. 1024 x 600 px, • Komunikacja dwukierunkowa - Audio, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Redukcja szumu i echa, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), • Port RS-485, • Interfejs sieciowy: LAN - 10/100 Base-T, • Współpraca z serwerem SIP
Sterowanie:	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło użytkownika:	123456
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	1 szt. NO

Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie) ,
Kolor:	Grafitowy
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	1.54 kg
Wymiary:	345 x 225 x 28 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata