

Kod: NKB1000-E

KLAWIATURA STERUJĄCA IP / RS-485 **NKB1000-E** DAHUA

Sieciowa klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic kamer PTZ z serii DH-SD. Możliwe jest również sterowanie wielu rejestratorów jedną klawiaturą.



Protokoły:	DH-SD1, DH-2, Pelco-P, Pelco-D i inne
Numeracja kamer (ID):	1 ... 255
Ilość użytkowników:	max. 64
Liczba kamer w systemie:	max. 2048
Standard komunikacji:	<ul style="list-style-type: none"> • Tryb sieciowy - Ethernet, Gniazdo RJ-45 • Tryb bezpośredni - RS-485, listwa zaciskowa • Tryb bezpośredni - RS-232, Gniazdo D-sub
Manipulator:	Joystick 3-osiowy, Prędkość proporcjonalna do wychylenia (możliwość sterowania zoom'em z joystick'a)
Wyświetlacz:	LCD - podświetlany
Sterowanie:	<ul style="list-style-type: none"> • kamery szybkoobrotowe Dahua lub innych producentów • Rejestratory DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 1 A
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 °C ... 55 °C / 10 % ... 90 % niekondensująca
Waga:	0.702 kg
Wymiary:	330 x 160 x 105 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata