

KARTA KATALOGOWA

Kod: KD-108

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KD-108 5000 W Kraft&Dele

Agregat prądotwórczy o rozruchu ręcznym idealnie sprawdza się przy zasilaniu awaryjnym: w domu, w biurze, na kempingach, w urządzeniach przemysłowych, a także na łódkach i jachtach. Gumowe stabilizatory i poduszki silnika agregatu zapewniają tłumienie drgań i zminimalizowanie hałasu.

Agregat jest wyposażony w mikroprocesor kontrolowany Technologią Inteligentnej Przepustnicy, który dostosowuje prędkość silnika by dokładnie sprostać aktualnemu obciążeniu. Jeżeli generator nie zasila wielu urządzeń, pracuje na wolniejszych obrotach. W ten sposób generator zmniejsza zużycie paliwa, wydłużając żywotność silnika i zwiększając czas pracy pomiędzy tankowaniami paliwa.

Agregat jest wyposażony w układ automatycznej regulacji napięcia AVR, pozwalający w dużym stopniu wyeliminować niekorzystne wahania napięcia.

Uwaga! Moc maksymalna na jednej fazie (dla gniazd AC 230V) wynosi ok. 1.7kW (moc nominalna dzielona na 3).



Moc nominalna:	5000 W Moc maksymalna na jednej fazie (dla gniazd AC 230V) wynosi ok. 1.7kW (moc nominalna dzielona na 3)
Napięcie wyjściowe:	• 230 V AC, • 400 V AC
Liczba gniazd sieciowych:	• 3 szt jednofazowe, • 1 szt trójfazowe
Wbudowany woltomierz:	✓
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Stabilizacja napięcia AVR:	✓
Wyjście 12V DC:	✓
Moc silnika:	6.5 KM
Typ silnika:	4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika:	Rozrusznik lub ręczny
Poziom hałasu w czasie pracy:	90 dB
Średnie spalanie:	2.1 l/h
Pojemność zbiornika paliwa:	25 1
Wskaźnik poziomu paliwa:	✓



KARTA KATALOGOWA

Wybrane cechy:	Duża mobilność urządzenia dzięki dołączonym kółkom
Materiał wykonania:	Stal nierdzewna + Aluminium + Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały + Czarny
Waga:	80.1 kg
Wymiary:	780 x 620 x 605 mm
Producent / Marka:	Kraft&Dele
Gwarancja:	12 miesięcy