

Kod: ROP-401/PL

## ADRESOWALNY PRZYCISK SYGNALIZACJI POŻARU **ROP-401/PL** SATEL

Przycisk powoduje natychmiastowe wywołanie alarmu i (lub) powiadomienie stacji monitorującej o sytuacji zagrożenia w chronionym obiekcie. Model ROP-401/PL przeznaczony jest do montażu na zewnątrz budynków. Produkt spełnia klasę szczelności IP66.

Przycisk dedykowany do współpracy z centralami sygnalizacji pożarowej SATEL ACSP.



Zastosowanie:	ACSP-402
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>plastikowa szybka wielokrotnego użytku</li> <li>W zestawie kluczyk umożliwiający otwarcie urządzenia, test alarmu oraz reset alarmu</li> <li>Dioda LED - Stan aktywny</li> </ul>
Zasilanie:	18 V ... 26 V DC
Pobór prądu:	0.17 mA (standby) 0.45 mA (alarm)
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy:	-25 °C ... 70 °C
Waga:	0.86 kg
Wymiary:	87 x 87 x 53 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata