

Kod: DY-10020DA-PRO

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY **DY-10020DA-PRO** 10 kW SENCİ Dynamo

Agregat prądowórczy wyposażony w rozrusznik idealnie sprawdzi się jako źródło zasilania w przypadku zaniku energii w sieci lub jako zastępcze źródło prądu w firmie, na placu budowy, w domu lub w warsztacie. Gumowe stabilizatory i poduszki silnika agregatu zapewniają tłumienie drgań i zminimalizowanie hałasu.

Uwaga! Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej 24/7. W przypadku długotrwałej pracy agregatu nie należy go obciążać więcej niż 75% mocy nominalnej.

Uwaga! Fabrycznie akumulator rozruchowy jest rozłączony i przed pierwszym uruchomieniem należy podłączyć go według instrukcji obsługi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego.



Moc nominalna:	10 kW , 3 kW - dla gniazda jednofazowego
Moc maksymalna:	11 kW
Napięcie wyjściowe:	• 230 V AC, • 400 V AC
Liczba gniazd sieciowych:	1 szt. - trójfazowe, 32 A IEC 60309 , 2 szt. - jednofazowe, 16 A CEE 7/4 (Schuko)
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Kompatybilny z ATS:	✓
Wbudowany woltomierz:	✓
Stabilizacja napięcia:	AVR
Pomiar częstotliwości w Hz:	✓
Pomiar liczby motogodzin:	✓
Wyjście 12V DC:	✓
Moc silnika:	13 KM

Pojemność skokowa silnika:	762 cm ³
Typ silnika:	CP1105F, wysokoprężny (Diesla) z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika:	Elektryczny - rozrusznik
Poziom hałasu w czasie pracy:	95 dB
Średnie spalanie:	2.5 l/h
Pojemność zbiornika paliwa:	20 l
Wskaźnik poziomu paliwa:	✓
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Sygnalizacja niskiego poziomu oleju• Zabezpieczenie przeciążeniowe• Wyświetlanie parametrów pracy : napięcie, częstotliwość, motogodziny od ostatniego uruchomienia silnika, motogodziny sumaryczne• Duża mobilność urządzenia dzięki dołączonym kółkom• Akumulator 12V / 36Ah - w zestawie
Kolor:	Czarny + Czerwony
Waga:	154 kg
Wymiary:	795 x 530 x 680 mm
Producent / Marka:	SENCI / Dynamo
Gwarancja:	2 lata