

Kod: DS-QAZ1110G1-B/EU

GŁOŚNIK SIECIOWY **DS-QAZ1110G1-B/EU** 10 W Hikvision

Głośnik sieciowy DS-QAZ1110G1-B/EU pozwala zdalnie odtworzyć sygnały alarmowe oraz komunikaty informacyjne. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w syntezator mowy w języku angielskim.

Wbudowane mikrofony umożliwiają nasłuch otoczenia urządzenia w czasie rzeczywistym.



Moc znamionowa:	10 W
Pasma przenoszenia:	100 Hz ... 20 kHz
Impedancja:	8 Ω
Czułość głośnika:	90 dB
Poziom natężenia dźwięku:	98 dB SPL
Kierunkowość głośnika:	360 ° w poziomie 360 ° w pionie
Stosunek sygnał/szum (S/N):	83 dB
Wejście Audio:	<ul style="list-style-type: none">• 1 szt. Jack 3.5 mm• 1 szt. Złącze linii 100V
Wyjścia audio:	1 szt. Wyjście głośnikowe
Regulacja wzmocnienia:	✓
Klasa szczelności:	—
Obudowa:	Drewno

Pamięć wewnętrzna:	4 GB eMMC
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon : 2 x dookólny mikrofon elektretowy• Bardzo dobra czułość mikrofonu• Regulacja czułości• Obsługa dwukierunkowego audio
Zasilanie:	24 V / 2.5 A
Pobór mocy:	≤ 60 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	2.5 kg
Wymiary:	278 x 180 x 158 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327400079
Gwarancja:	3 lata