

Kod: DS-QAZ1307G1T-E

SIECIOWY GŁOŚNIK TUBOWY **DS-QAZ1307G1T-E** 7 W IP67 Hikvision

Głośnik sieciowy DS-QAZ1307G1T-E pozwala zdalnie odtworzyć sygnały alarmowe oraz komunikaty informacyjne. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w syntezytor mowy w języku angielskim.

Wbudowane mikrofony umożliwiają nasłuch otoczenia urządzenia w czasie rzeczywistym.



Moc znamionowa:	7 W
Pasma przenoszenia:	300 Hz ... 13 kHz
Impedancja:	8 Ω
Czułość głośnika:	110 dB
Poziom natężenia dźwięku:	121 dB SPL
Kierunkowość głośnika:	70 ° w poziomie 100 ° w pionie
Stosunek sygnał/szum (S/N):	85 dB
Regulacja wzmocnienia:	✓
Klasa szczelności:	IP67
Obudowa:	Metalowa
Wybrane cechy:	• Wbudowany mikrofon : 2 x dookólny mikrofon elektretowy • Bardzo dobra czułość mikrofonu • Regulacja czułości • Obsługa dwukierunkowego audio • wejście alarmowe
Zasilanie:	PoE (802.3at)
Pobór mocy:	16.4 W (max)
Wyjście zasilania:	12 V DC / 25 mA
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	2.2 kg



KARTA KATALOGOWA

Wymiary:	272 x 237 x 175 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327400140
Gwarancja:	3 lata