

Kod: INT-TSH2R-B

KLAWIATURA GRAFICZNA DO CENTRALI ALARMOWEJ **INT-TSH2R-B** SATEL

Klawiatura sensoryczna INT-TSH2R-B charakteryzuje się atrakcyjnym wyglądem oraz ułatwia codzienną obsługę zaawansowanych systemów alarmowych i automatyki domowej wykorzystujących możliwości central INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA.

Dzięki funkcjom MAKRO, można za pomocą pojedynczego polecenia wykonać całą sekwencję czynności.



Współpraca:	INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu • 7 " pojemnościowy ekran dotykowy 1024 x 600 px • Czytelny i przejrzysty interfejs graficzny • Wskaźnik statusu operacji klawiatury • Wbudowany czytnik zbliżeniowy 13.56 MHz S50 • 2 Wejścia - tylko INTEGRA, INTEGRA Plus • Obsługa konfiguracji EOL, 2EOL, 3EOL • funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działań po dotknięciu pojedynczego przycisku • łatwa obsługa systemów wielostrefowych • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Sygnalizacja utraty łączności z centralą • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Gniazdo karty pamięci - microSD • Wygaszacz ekranu z funkcją kalendarza i zegara lub ramka do zdjęć
Zasilanie:	12 V DC
Pobór prądu:	max. 475 mA
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C



KARTA KATALOGOWA

Waga:	0.38 kg
Wymiary:	196 x 129 x 22 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata