

Kod: ATR-4

TRANSFORMATOR WIDEO **ATR-4**

ATR-4 służy do przesyłania sygnału za pomocą skrętki komputerowej na większe odległości, zapewniając przesył sygnału do 2000 metrów. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). ATR-4 może również współpracować z biernymi urządzeniami służącymi do przesyłu sygnału za pomocą skrętki.



Rodzaj urządzenia:	Aktywne / Odbiornik
Zasilanie:	12 V / 80 mA
Liczba kanałów:	4
Zasięg sygnału:	max. 2000 m
Zakres pasma wideo:	0 ... 9 MHz (-3 dB)
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Diody sygnalizacyjne:	dioda zielona - wykrywanie sygnału wideo dioda czerwona - zasilanie
Typ złącza koncentrycznego:	4 x BNC Gniazdo proste
Typ złącza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo / Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	0 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Waga:	0.410 kg
Wymiary:	200 x 38 x 70 mm
Gwarancja:	2 lata