

Kod: K-1-2E

KONTAKTRON BOCZNY **K-1-2E** SATEL

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd. Czujnik przeznaczony jest do montażu powierzchniowego.



Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:	20 V
Maksymalny prąd przełączalny:	20 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu:	18 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu:	28 mm
Wybrane cechy:	Rezystory parametryczne - 1.1 kΩ 2EOL/NC
Kolor:	Biały
Wymiary:	33.5 x 13.5 x 7.3 mm
Waga:	0.015 kg
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata