

Kod: JA-80W

BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR+MW **JA-80W** JABLOTRON

Bezprzewodowy czujnik PIR i MW (podczerwieni i mikrofalowy) przeznaczony do wykrywania ruchu ludzkiego ciała wewnątrz pomieszczeń. Dzięki kombinacji detekcji PIR i MW, została osiągnięta wysoka odporność na fałszywe alarmy. Jeżeli zostanie aktywowany czujnik PIR, a detekcja MW potwierdzi wzbudzenie czujnika PIR wówczas sygnał alarmowy zostanie wysłany do centrali alarmowej.



Współpraca:	JABLOTRON 80
Zasilanie:	Bateria litowa typ LS(T)14500 (3.6V AA) (zasilanie typu C), Brak baterii w zestawie
Żywotność baterii:	~ 2 lata
Zakres częstotliwości:	868 MHz protokół OASIS
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	~ 300 m
Rekomendowana wysokość instalacji:	2.0 ... 2.5 m od podłogi
Kąt detekcji / zasięg detekcji:	110 ° / 12 m (podstawowa soczewka)
Zasięg MW:	0.5 ... 20 m
Klasa środowiskowa:	II wewnętrzna zgodna z EN 50131-1
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Wymiary:	110 x 60 x 55 mm
Waga:	0.12 kg
Zgodność z normami:	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ERC REC 70-03
Producent / Marka:	JABLOTRON



KARTA KATALOGOWA

Gwarancja:

2 lata