

Kod: INT-KSG-BSB

KLAWIATURA SENSORYCZNA DO CENTRALI ALARMOWEJ **INT-KSG-BSB** SATEL

Klawiatura sensoryczna INT-KSG-BSB charakteryzuje się atrakcyjnym wyglądem oraz ułatwia codzienną obsługę zaawansowanych systemów alarmowych i automatyki domowej wykorzystujących możliwości central INTEGRA.

Dzięki funkcjom MAKRO, można za pomocą pojedynczego polecenia wykonać całą sekwencję czynności. Wyświetlacz LCD, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe sprawia, że korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne.



Współpraca:	INTEGRA, CA-64
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu • 2 Wejścia • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • ekran trybu gotowości z możliwością indywidualnego doboru przekazywanych informacji • 4 dodatkowe menu (do 16 pozycji każde) i funkcje szybkiego dostępu definiowane przez instalatora • funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działań po dotknięciu pojedynczego przycisku • potwierdzanie zadziałania klawisza indywidualnym podświetleniem diody LED i dźwiękiem • łatwa obsługa systemów wielostrefowych • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Sygnalizacja utraty łączności z centralą • Port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem GUARDX • Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora
Zasilanie:	12 V DC
Pobór prądu:	max. 175 mA
Kolor:	Czarny + Srebrny



KARTA KATALOGOWA

Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	143 x 156 x 23 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata