

Kod: ACAR-S8/FA/RACK

LISTWA ZASILAJĄCA **ACAR-S8/FA/RACK**

Urządzenie zmniejsza ryzyko uszkodzenia komputera, telewizora, radioodbiornika spowodowanego przepięciami występującymi w sieci energetycznej. ACAR-S8/FA/RACK wyposażone jest w podświetlany wyłącznik, informujący o obecności napięcia w gniazdach sieciowych. Zabezpieczenie poprzez bezpieczniki na obu torach prądowych. Prąd znamionowy obciążenia 10A. Urządzenie posiada obudowę w kolorze czarnym przystosowaną do pracy w szafach RACK 19".



Napięcie znamionowe:	230 V AC / 50 Hz
Prąd znamionowy obciążenia:	10 A (łącznie)
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego:	250 V / 50 Hz
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego:	≤ 1.3 kV (L/N)
Liczba gniazd sieciowych:	8 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny:	✓
Nominalny prąd wyładowczy:	2 kA (L/N) - 8/20 μ s
Maksymalny prąd wyładowczy:	6.5 kA (L/N) - 8/20 μ s
Prąd upływu:	< 0.5 mA
Czas reakcji:	< 25 ns
Wyłącznik:	dwutorowy, podświetlany
Długość kabla:	2.9 m
Obudowa:	RACK 19", 1U, Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Waga:	0.61 kg
Wymiary:	445 x 54 x 55 mm
Gwarancja:	2 lata