

Kod: INT-IORS

EKSPANDER **INT-IORS** 8 WEJŚĆ/8 WYJŚĆ SATEL

Urządzenie pozwala na rozbudowę centrali o dodatkowe 8 wejść z obsługą konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL oraz 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych. INT-IORS jest przewidziany do montażu na szynie DIN 35 mm.



Współpraca:	INTEGRA
Liczba wejść:	8 szt. - programowalne
Liczba wyjść:	8 szt. - programowalne
Wyjście sabotażowe:	—
Typ wyjść:	Przekaźnikowe
Obsługa konfiguracji:	NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
Prąd przełączany przez przekaźnik:	max. 16 A
Napięcie przełączane przez przekaźnik:	max. 250 V AC
Maksymalny pobór prądu:	285 mA
Zasilanie:	12 V DC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.3 kg
Wymiary:	122 x 92 x 58 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata