

Kod: SPLZ-1011-R

SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY **SPLZ-1011-R** SATEL

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPLZ-1011-R funkcję sygnalizacji realizuje w dwojaki sposób: optycznie (miganiem lampy koloru czerwonego) i akustycznie (modulowanym sygnałem dźwiękowym o dużej głośności).

Urządzenie posiada 2 wejścia sterujące - możliwość wyboru sposobu sterowania. Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża).

Wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej stanowi dodatkową ochronę elementów elektroniki przed uszkodzeniem mechanicznym. Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji.



Poziom natężenia dźwięku:	120 dB
Wybrane funkcje:	• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Zabezpieczenie antysabotażowe przed zalaniem pianką montażową
Akumulator wewnętrzny:	6 V / 1.2 Ah (w komplecie)
Zasilanie:	12 V DC $\pm$ 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza)
Maksymalny pobór prądu:	400 mA
Temperatura pracy:	-35 °C ... 55 °C
Waga:	1.53 kg
Wymiary:	298 x 197 x 90 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata