


Kod: B-1M

KONTAKTRON BOCZNY **B-1M** SATEL

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd.

Czujnik przeznaczony jest do montażu powierzchniowego.



Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:	100 V
Maksymalny prąd przełączalny:	500 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu:	30 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu:	33 mm
Wybrane cechy:	Czujnik przeznaczony jest do montażu powierzchniowego
Kolor:	Biały
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	51 x 9 x 12 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata