

Kod: ASP-105-O

SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY STEROWANY BEZPRZEWODOWO **ASP-105-O** SATEL

Zewnętrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Źródło światła stanowią diody LED, natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego. Sygnalizator wymaga zasilania napięciem +12 V DC (akumulator służy jedynie jako awaryjne źródło zasilania).

Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji. Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża). Urządzenie posiada wewnętrzny akumulator o pojemności 1.2Ah.

ASP-105-O współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX.



Współpraca:	Satel ABAX
Poziom natężenia dźwięku:	120 dB
Wybrane funkcje:	• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Zdalna konfiguracja • Sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową • Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) do 500 m
Kolor:	Pomarańczowy
Zasilanie:	12 V DC $\pm$ 15%
Maksymalny pobór prądu:	265 mA
Zasilanie:	(zasilanie z zewnętrznego zasilacza)
Akumulator wewnętrzny:	6 V / 1.2 Ah (w komplecie)
Temperatura pracy:	-25 °C ... 70 °C
Waga:	0.91 kg
Wymiary:	148 x 254 x 64 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata