

Kod: AWZ-579

ŁĄCZÓWKA ZASILANIA AWZ-579

AWZ-579 jest elementem biernym i służy do dystrybucji zasilania. Bezsporną zaletą stosowania AWZ-579 przy systemach monitoringu z zasilaniem z centralnego punktu jest dodatkowe zabezpieczenie antysabotażowe.



Liczba wejść zasilania:	2
Liczba wyjść zasilania:	8
Maksymalne napięcie zasilania:	30 V DC (typowo 12V)
Maksymalny prąd zasilania:	8 A
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia:	1 A
Rodzaj zabezpieczenia:	8 x 1 A - Bezpiecznik polimerowy PTC
Typ złącz zasilania:	Wejście - Gniazdo 5.5/2.1, Zaciski kablowe Wyjście - Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenia : Przeciwzwarciowe, Przeciwpzepięciowe, Przeciążeniowe • Wskaźnik diodowy
Typ obudowy:	Plastik
Wymiary:	124 x 43 x 22 mm
Waga:	0.05 kg
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata