

Kod: RAW-103

WZMACNIACZ ANTENOWY **RAW-103** 9 / 12 dB

RAW-103 stosowany jest do rozprowadzania sygnału TV w domowych instalacjach antenowych. Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z dołączonego zasilacza lub przez wyjście z zastosowaniem separatora.



Zakres częstotliwości:	87.8 MHz ... 862 MHz
Liczba wejść/wyjść:	1 / 3
Impedancja wejściowa / wyjściowa:	75 Ω
Typ złącz:	"F"
Wzmocnienie :	9 / 12 dB
Regulacja wzmocnienia:	—
Współczynnik szumów:	< 3 dB
Maksymalny poziom wyjściowy:	98 dB μ V
IMA3 60dB:	92 dB μ V
IMA2 60dB:	79 dB μ V
Tłumienie niedopasowania:	≥ 10 dB
Zasilanie przedwzmacniaczy:	—
Temperatura pracy:	-25 °C ... 55 °C
Zasilanie:	12 V DC / 45 mA
Waga:	0.095 kg
Wymiary:	112 x 64 x 29 mm
Gwarancja:	2 lata