

Kod: RAW-101

WZMACNIACZ ANTENOWY **RAW-101** 13 / 16 dB

RAW-101 stosowany jest do rozprowadzania sygnału TV w domowych instalacjach antenowych. Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z dołączonego zasilacza lub przez wyjście z zastosowaniem separatora.



Zakres częstotliwości:	87.8 MHz ... 862 MHz
Liczba wejść/wyjść:	1 / 1
Impedancja wejściowa / wyjściowa:	75 Ω
Typ złącz:	"F"
Wzmocnienie :	13 / 16 dB
Regulacja wzmocnienia:	—
Współczynnik szumów:	< 3 dB
Maksymalny poziom wyjściowy:	102 dBμV
IMA3 60dB:	96 dBμV
IMA2 60dB:	83 dBμV
Tłumienie niedopasowania:	≥ 10 dB
Zasilanie przedwzmacniaczy:	—
Temperatura pracy:	-25 °C ... 55 °C
Zasilanie:	12 V DC / 45 mA
Waga:	0.095 kg
Wymiary:	112 x 64 x 29 mm
Gwarancja:	2 lata