

Kod: VGA-1920N

## KONWERTER DO MONITORÓW KOMPUTEROWYCH **VGA-1920N**

Konwerter VGA-1920N przekształca sygnał Composite Video lub S-Video na VGA.  
Obsługuje formaty 4:3, 16:9 oraz 16:10 przy wyjściowych rozdzielczościach VGA do 1920x1200.



Wejście:	Video composite (gniazdo BNC) , S-VIDEO , VGA (bypass)
Możliwe standardy sygnału wejściowego:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAL, NTSC,</li> <li>• VGA (bypass)</li> </ul>
Wyjście:	VGA (bypass)
Obsługiwane rozdzielczości:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4:3</li> <li>800x600 @ 60/75 Hz</li> <li>1024x768 @ 60 Hz</li> <li>1280x1024 @ 60 Hz</li> <li>1600x1200 @ 60 Hz</li> <li>• 16:9 / 16:10</li> <li>1280x720 @ 60 Hz</li> <li>1366x768 @ 60 Hz</li> <li>1440x900 @ 60 Hz</li> <li>1600x900 @ 60 Hz</li> <li>1680x1050 @ 60 Hz</li> <li>1920x1080 @ 60 Hz</li> <li>1920x1200 @ 60 Hz</li> </ul>
Menu ekranowe OSD:	✓
Możliwe ustawienia:	jasność, kontrast, nasycenie, odcień - ustawienia są zapamiętane po odłączeniu zasilania
Zasilanie:	5 V / 1 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.095 kg
Wymiary:	106 x 71 x 23 mm
Gwarancja:	2 lata