

Kod: OPAL-PLUS

CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR **OPAL-PLUS** SATEL

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy.
Współpraca z pilotem bezprzewodowym OPT-1. (Uwaga: pilot należy zakupić oddzielnie).



Zastosowanie:	Zewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m
Zasięg:	max. 12 x 15 m
Kąt detekcji:	100 °
Regulacja czułości:	16-stopniowa - Sterowanie za pomocą przycisków, Pilot zdalnego sterowania
Wyjście alarmowe:	NC
Sygnalizacja LED:	• 4 s Zielony - Czujnik MW • 2 s Czerwony - Sygnalizacja alarmu • 4 s Żółty - Czujnik PIR
Wyjście sabotażowe:	NC
Pasmo częstotliwości mikrofal:	24 GHz
Odporność na zwierzęta:	≤ 20 kg
Funkcja antymaskingu:	✓

Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Maksymalne obciążenie wyjść:	• 40 mA / 16 V DC - Wyjście przekaźnikowe • 50 mA / 12 V DC - Tryb dzień/noc, OC
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN50131-2-2 Grade 2
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	IIla
Zasilanie:	12 V DC / 20 mA
Temperatura pracy:	-40 °C ... 55 °C
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Kolor:	Biały
Wybrane cechy:	• Klasa szczelności - IP54 • EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-2 • cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów • Odporność na zmiany warunków środowiskowych • Kontrola strefy podejścia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Czujnik zmierzchowy - wyjście otwarty kolektor (OC) • Zdalne zarządzanie
Waga:	0.178 kg
Wymiary:	139 x 65 x 58 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata