

Kod: K-32/LCD/PLUS

KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWEJ **K-32/LCD/PLUS** PARADOX

Manipulator K-32/LCD/PLUS przeznaczony jest do obsługi i programowania central alarmowych z serii PARADOX - Spectra SP, Magellan M. Wyświetlacz LCD, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe sprawia, że korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne.



Współpraca:	PARADOX: SPECTRA SP V4.90+, MAGELLAN M V2.31+
Wybrane funkcje:	• LCD 2x16 znaków • Kolor podświetlenia - Niebieski • Obsługa funkcji StayD • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Przyciski szybkiego dostępu do funkcji • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Obsługa jednej lub wielu partycji • Możliwość podłączenia 1 linii alarmowej • Niezależne ustawianie linii gongowych • Podłączenie do 4-przewodowej magistrali komunikacyjnej • Regulacja intensywności podświetlenia, kontrastu i szybkości przewijania komunikatów
Zgodność z normami:	EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 50581
Kolor:	Biały / Srebrny
Zasilanie:	9 ... 16 V DC
Pobór prądu:	max. 150 mA
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 93 %



KARTA KATALOGOWA

Waga:	0.220 kg
Wymiary:	126 x 150 x 27 mm
Obsługiwane języki:	polski
Kraj pochodzenia:	Kanada
Producent / Marka:	PARADOX
Gwarancja:	2 lata