

Kod: K-641/LX

BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA **K-641/LX** PARADOX

Manipulator K-641/LX przeznaczony jest do obsługi i programowania central alarmowych z serii PARADOX - Digiplex EVO. Manipulator umożliwia obsługę systemów z możliwością korzystania z urządzeń bezprzewodowych takich jak np.: czujki, kontaktrony, piloty bez konieczności używania dodatkowego modułu RTX3. Wyświetlacz LCD, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe sprawia, że korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne.



Współpraca:	PARADOX: Digiplex EVO
Pasma częstotliwości:	433 MHz
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • LCD 2x16 znaków • Kolor podświetlenia - Niebieski • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Przyciski szybkiego dostępu do funkcji • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Obsługa jednej lub wielu partycji • Możliwość podłączenia 1 linii alarmowej • Niezależne ustawianie linii gongowych • Podłączenie do 4-przewodowej magistrali komunikacyjnej • Wyjście programowalne PGM • Regulacja intensywności podświetlenia, kontrastu i szybkości przewijania komunikatów
Zgodność z normami:	ETSI EN 301 489-3, ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022
Kolor:	Biały / Srebrny
Zasilanie:	12 ... 14 V DC
Pobór prądu:	max. 120 mA
Waga:	0.254 kg



KARTA KATALOGOWA

Wymiary:	123 x 144 x 33 mm
Obsługiwane języki:	polski
Kraj pochodzenia:	Kanada
Producent / Marka:	PARADOX
Gwarancja:	2 lata