

Kod: PRT62MF-G

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY **PRT62MF-G** ROGER

Zewnętrzny czytnik kart i breloków. Standard 13.56 MHz S50.



Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	max. 6 cm
Wbudowana klawiatura:	—
Praca autonomiczna:	✓
Przycisk dzwonka:	—
Wyjście sabotażowe:	✓
Komunikacja:	<ul style="list-style-type: none"> • Wiegand 26-66bit • Magstripe (Clock & Data) • RACS (Roger)
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Sygnalizacja LED • Sygnał dźwiękowy • Możliwość pracy jako programator kart 13.56 MHz S50 (wymagana bezpłatna wersja programu RARC) • 120 zaindeksowanych użytkowników • Historia 1024 zdarzeń • Dwa wyjścia tranzystorowe • Dwa wejścia NO/NC • Programowanie manualne lub z komputera

Zasilanie:	12 V DC
Średni pobór prądu:	65 mA
Temperatura pracy:	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP67
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	100 x 40 x 25 mm
Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	3 lata