

Kod: DS-K2M061

STEROWNIK DRZWI **DS-K2M061** Hikvision

Sterownik drzwi DS-K2M061 jest urządzeniem pośredniczącym w przekazywaniu informacji między czytnikiem zbliżeniowym, przyciskiem wyjścia, kontrolerem dostępu oraz zwołą elektromagnetyczną. Urządzenie pozwala utrzymać ostatni stan zwory w przypadku utraty komunikacji z kontrolerem lub awarii któregośkolwiek z elementów systemu.

Sterownik jest przeznaczony do współpracy z czytnikami RFID przesyłającymi dane w standardzie Wiegand, natomiast komunikacja z kontrolerem dostępu odbywa się za pomocą interfejsu RS-485. Ponadto urządzenie może współpracować z czujnikiem otwarcia drzwi oraz przyciskiem wyjścia.



Zasilanie:	12 V DC
Wybrane cechy:	• Interfejs RS-485 • Interfejs Wiegand • Wyjście przekaźnikowe NO/NC • Konfiguracja adresu ID • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy
Temperatura pracy:	-40 ... 70 °C
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	115 x 48 x 26 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302917740
Gwarancja:	3 lata