

Kod: BCS-DVR-KN-III

## KLAWIATURA STERUJĄCA IP / RS-485 **BCS-DVR-KN-III** BCS Line

Urządzenie zapewnia szybki dostęp do najważniejszych funkcji, takich jak zoom kamery oraz wygodne sterowanie dżojstikiem 3D. Klawiatura przeznaczona jest do współpracy z kamerami i rejestratorami BCS Line oraz oprogramowaniem na komputery PC.



Protokoły:	DH-SD1, DH-2, Pelco-P, Pelco-D i inne
Numeracja kamer (ID):	0 ... 254
Ilość użytkowników:	max. 64
Liczba kamer w systemie:	max. 2048
Standard komunikacji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryb sieciowy - Ethernet, Gniazdo RJ-45</li> <li>• Tryb bezpośredni - RS-485, listwa zaciskowa</li> <li>• Tryb bezpośredni - RS-422, listwa zaciskowa</li> <li>• Tryb bezpośredni - RS-232, Gniazdo D-sub</li> <li>• USB - Oprogramowanie PC</li> </ul>
Manipulator:	Joystick 3-osiowy, Prędkość proporcjonalna do wychylenia (możliwość sterowania zoom'em z joystick'a)
Wyświetlacz:	LCD - podświetlany
Sterowanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kamery szybkoobrotowe BCS lub innych producentów</li> <li>• Rejestratory BCS</li> </ul>
Zasilanie:	12 V DC / 2 A
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 °C ... 55 °C / ≤ 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.7 kg
Wymiary:	330 x 160 x 105 mm
Producent / Marka:	BCS Line
Gwarancja:	2 lata