

Kod: INT-S-W

KLAWIATURA STREFOWA **INT-S-W** SATEL

Manipulator przeznaczony do współpracy z centralą alarmową, działający w oparciu o technikę mikroprocesorową. Podstawowe informacje przekazywane są za pomocą diod świecących LED oraz sygnałów dźwiękowych.



Współpraca:	INTEGRA, CA-64
Obciążalność styków przekaźnika przy napięciu DC 24V:	max. 2 A
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Białe podświetlenie przycisków • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • sterowanie jedną strefą w systemie • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • funkcje kontroli dostępu • przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną • wejście do kontroli stanu drzwi • Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora • wykrywanie awarii czujki
Zasilanie:	12 V DC
Pobór prądu:	max. 66 mA
Temperatura pracy:	-10 °C ... +55 °C



KARTA KATALOGOWA

Waga:	0.11 kg
Wymiary:	127 x 80 x 27 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata