

Kod: BCS-NVR08045ME

REJESTRATOR IP **BCS-NVR08045ME** 8 KANAŁÓW



Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	8 @ 2592 x 1944 px, 8 @ 2048 x 1536 px, 8 @ 1920 x 1080 px, 8 @ 1280 x 960 px, 8 @ 1280 x 720 px, 8 @ 704 x 576 px
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC
Wejścia audio:	1 szt. Mikrofon CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Łączna maks. prędkość zapisu:	200 kl/s @ 2592 x 1944 px, 200 kl/s @ 2048 x 1536 px, 200 kl/s @ 1920 x 1080 px, 200 kl/s @ 1280 x 960 px, 200 kl/s @ 1280 x 720 px, 200 kl/s @ 704 x 576 px
Obsługiwane dyski twarde:	4 x 6 TB SATA + 4 x 6 TB eSATA - Macierz HDD
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, UPNP, RTSP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.0
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) Macierz HDD eSATA
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Przepływność (bitrate):	200 Mb/s (łącznie)

ONVIF:	2.0
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS • Windows Phone: Darmowa aplikacja wDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Wejścia / wyjścia alarmowe:	8 szt. / 2 szt.
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - Wyłącznie kamery BCS (PTZ IP)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji 6 poziomów czułości
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	✓
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	4.38 kg
Wymiary:	440 x 415 x 74 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	2 lata
Producent / Marka:	BCS