

Kod: OPAL-GY

## CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR **OPAL-GY** SATEL

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy.



Zastosowanie:	Zewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zalecana wysokość montażu:	2,4 m
Zasięg:	max. 12 x 15 m
Kąt detekcji:	100 °
Regulacja czułości:	16-stopniowa - Sterowanie za pomocą przycisków
Wyjście alarmowe:	NC
Wyjście sabotażowe:	NC
Sygnalizacja LED:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 s Zielony - Czujnik MW</li><li>• 2 s Czerwony - Sygnalizacja alarmu</li><li>• 4 s Żółty - Czujnik PIR</li></ul>
Pasma częstotliwości mikrofal:	24 GHz
Odporność na zwierzęta:	≤ 20 kg
Funkcja antymaskingu:	✓
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s

Maksymalne obciążenie wyjść:	40 mA / 16 V DC
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN50131-2-2 Grade 2
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	IIIa
Zasilanie:	12 V DC / 20 mA
Temperatura pracy:	-40 °C ... 55 °C
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klasa szczelności - IP54</li><li>• EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-2</li><li>• cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów</li><li>• Odporność na zmiany warunków środowiskowych</li><li>• Kontrola strefy podejścia</li><li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</li></ul>
Kolor:	Szary
Waga:	0.174 kg
Wymiary:	139 x 65 x 58 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata